

VCI-400 Firmware Upgrade für Serato DJ (für Mac users)

Hinweis: Minimale Systemvoraussetzung Mac OS 10.6.4 (Snow Leopard).


Dies sind die benötigten Dateien:



1. Halte die F1 und F3 Taste des VCI-400 gedrückt, wie auf dem Bild angezeigt. Schalte dabei den VCI-400 ein.



2. Verbinde danach den VCI-400 mit einem USB-Kabel mit deinem Mac.
3. Öffne die Vestax „Firmware Updater“ Anwendung. Sie sollte den VCI-400 erkennen und die aktuelle Audio- und MIDI-Firmware Version anzeigen.



4. Ziehe die Datei „vci400_d006_AUDIO.zip“ mit der Maus auf das Fenster der Anwendung.



Der Audio-Firmware Upgrade-Prozess sollte nun beginnen.



5. Wenn der Vorrang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste. Versichere dich, dass die Audio-Firmwareversion nun „6.00“ ist.



6. Ziehe nun die Datei „vci400up_0203_MIDI.zip“ mit der Maus auf das Fenster der Anwendung.



Der MIDI-Firmware Upgrade-Prozess sollte nun beginnen.



7. Wenn der Vorrang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste. Versichere dich, dass die MIDI-Firmwareversion nun „2.03“ ist.




8. Ziehe nun die Datei „vci400_v21_AUDIO.zip“ mit der Maus auf das Fenster der Anwendung.



Der Audio-Firmware Prozess sollte nun starten.



9. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste. Versichere dich, dass die Audio-Firmwareversion nun „21.00“ ist.



Der VCI-400 ist nun für Serato DJ gerüstet.